

Produktark

**Funksjonsikker Brannalarmkabel JE-H(st)H  
FE180/PH120, med jordtråd**



Brannvarslingskabel, signalkabel til brannvarslingsannlegg.  
Halogenfri signalkabel, revolvert med jordtråd, til fast opplegg  
innendørs. Utendørs med ekstra beskyttelse.  
Ferdig merket.



Oppbygning:	Massiv 1 pars kabel med fargekodede leder sort/rød, hvit, grønn eller rød ytterkappe, med felles folieskjerm og 0,8 mm jordtråd
Isolasjon indre/ytre:	Silikongummi / Halogenfri polymer
Dimensjon:	1 mm <sup>2</sup>
Antall ledere:	2 ledere (1 par)
Jordleder:	Ja
Testspenning:	1,5 kV
Driftspenning U <sub>0</sub> /U:	300V
Temperaturområde:	Operativ temperatur -30 til 90 °C, Installasjonstemperatur -10 til 90 °C
Flamme test:	IEC6032-1-2, IEC60332-3-24
Røyktett:	IEC61034-1/2
Korrosivegasser:	IEC60754-1/2
Brannmotstand:	IEC60331-21, EN50200 (PH120)
Revolving:	14 ganger pr meter

**El.nr.**

**Varetekst**

1004059	Funksjonsikker Brannalarmkabel Rød m/j 1x2x1mm <sup>2</sup> Brann/nødlis
1004060	Funksjonsikker Brannalarmkabel Grønn m/j 1x2x1mm <sup>2</sup> Talevars
1004061	Funksjonsikker Brannalarmkabel Hvit m/j 1x2x1mm <sup>2</sup> Uten print

**ELIS ELEKTRO AS**

Jerikoveien 16, 1067 Oslo  
Telefon: 22 90 56 70

post@eliselektro.no  
www.eliselektro.no

