



Kabelholder for ankerskiner, på flattjern, U- og C-profiler m m.  
Passer også på kabelstige-trinnene av type MP-S.  
Kabelholder av typen ACU-VA er laget i umagnetisk rustfri  
kvalitet. 1.4301 (SS2333).

Kabelholder i andre størrelser, på forespørsel.

Tips! Monter kabelholderen med åpningen vendt oppover i en  
horisontal ankerskinne.



Tiltrekkingmoment:

Opp til kabel Ø 40 mm: 2 Nm

Kabler over Ø 40 mm: 4 Nm

El.nr.	Varetekst	For	Beskrivelse
1354405	Kabelholder K12/ACU 8-12mm	1 kabel 8-12 mm	M=16 H=28 L=28
1354407	Kabelholder K12/ACU-VA 8-12mm	1 kabel 8-12 mm	<del>B=20</del> H=28 L=28
1354413	Kabelholder K16/ACU 12-16mm	1 kabel 12-16	<del>B=20</del> H=28 L=28
1354415	Kabelholder K16/ACU-VA 12-16mm	<del>1</del> kabel 12-16	<del>B=20</del> H=28 L=28
1354423	Kabelholder K20/ACU 16-20mm	<del>1</del> kabel 16-20	<del>B=24</del> H=28 L=28
1354425	Kabelholder K20/ACU-VA 16-20mm	<del>1</del> kabel 16-20	<del>B=24</del> H=28 L=28
1354429	Kabelholder K24/ACU 20-24mm	<del>1</del> kabel 20-24	<del>B=28</del> H=28 L=28
1354431	Kabelholder K24/ACU-VA 20-24mm	<del>1</del> kabel 20-24	<del>B=28</del> H=28 L=28
1354433	Kabelholder K28/ACU 24-28mm	<del>1</del> kabel 24-28	<del>B=32</del> H=28 L=28
1354435	Kabelholder K28/ACU-VA 24-28mm	<del>1</del> kabel 24-28	<del>B=32</del> H=28 L=28
1354437	Kabelholder K32/ACU 28-32mm	<del>1</del> kabel 28-32	<del>B=36</del> H=28 L=33
1354439	Kabelholder K32/ACU-VA 28-32mm	<del>1</del> kabel 28-32	<del>B=36</del> H=28 L=33
1354531	Kabelholder K36/ACU 32-36mm	<del>1</del> kabel 32-36	<del>B=40</del> H=28 L=33
1354533	Kabelholder K36/ACU-VA 32-36mm	<del>1</del> kabel 32-36	<del>B=40</del> H=28 L=33
1354441	Kabelholder K40/ACU 36-40mm	<del>1</del> kabel 36-40	<del>B=44</del> H=28 L=33
1354443	Kabelholder K40/ACU-VA 36-40mm	<del>1</del> kabel 36-40	<del>B=44</del> H=28 L=33
1354445	Kabelholder K44/ACU 40-44mm	<del>1</del> kabel 40-44	<del>B=48</del> H=36 L=33
1354447	Kabelholder K44/ACU-VA 40-44mm	<del>1</del> kabel 40-44	<del>B=48</del> H=36 L=33
1354449	Kabelholder K48/ACU 44-48mm	<del>1</del> kabel 44-48	<del>B=52</del> H=36 L=33
1354451	Kabelholder K48/ACU-VA 44-48mm	<del>1</del> kabel 44-48	<del>B=52</del> H=36 L=33
1354453	Kabelholder K52/ACU 48-52mm	<del>1</del> kabel 48-52	<del>B=56</del> H=36 L=33
1354455	Kabelholder K52/ACU-VA 48-52mm	<del>1</del> kabel 48-52	<del>B=56</del> H=36 L=33
1354457	Kabelholder K56/ACU 52-56mm	<del>1</del> kabel 52-56	<del>B=60</del> H=36 L=33
1354459	Kabelholder K56/ACU-VA 52-56mm	<del>1</del> kabel 52-56	<del>B=60</del> H=36 L=33
1354461	Kabelholder K60/ACU 56-60mm	<del>1</del> kabel 56-60	<del>B=64</del> H=36 L=38
1354463	Kabelholder K70/ACU 60-70mm	<del>1</del> kabel 60-70	<del>B=75</del> H=36 L=38
1354401	Kabelholder K12/2ACU 8-12mm	<del>2</del> kabler 8-12 mm	<del>B=30</del> H=32 L=28
1354409	Kabelholder K16/2ACU 12-16mm	2 kabler 12-16	<del>B=25</del> H=32 L=28
1354421	Kabelholder K20/2ACU 16-20mm	<del>2</del> kabler 16-20	<del>B=29</del> H=32 L=28
1354427	Kabelholder K24/2ACU 20-24mm	<del>2</del> kabler 20-24	<del>B=33</del> H=32 L=28
1354403	Kabelholder K12/3ACU 8-12mm	<del>3</del> kabler 8-12 mm	<del>B=25</del> H=36 L=25
1354411	Kabelholder K16/3ACU 12-16mm	3 kabler 12-16 mm	<del>B=25</del> H=36 L=25